

ПРОМХИМПРОЕКТ
PROMHIMPROEKT

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ


Согласовано:					

Инв. № Подп.	Подпись и Дата	Взам. инв. №			

Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП	Михайлов	<i>Михайлов</i>	12.12		
Н.контроль	Давыдова	<i>Давыдова</i>	12.12		
Проверил	Гудыма	<i>Гудыма</i>	12.12		
Разработал	Комаров	<i>П.Комаров</i>	11.12		

ЭТ-05-ТУ-001

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Стадия Лист Листов
Р 1 14
ПРОМХИМ


ПРОМХИМПРОЕКТ PROMHIMPROJEKT		ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	ТУ
ОГЛАВЛЕНИЕ			
стр.			
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ			4
2. НОРМЫ И ПРАВИЛА			4
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ			5
4. ШКАЛА НОМИНАЛЬНЫХ МОЩНОСТЕЙ			6
5. РАБОЧИЕ И ПУСКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			6
6. КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			8
7. ОБМОТКИ			8
8. КОРОБКА ЗАЖИМОВ			9
9. РОТОРЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ			9
10. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА			10
11. ПОДШИПНИКИ			10
12. ПОДОГРЕВ			12
13. ЗАЗЕМЛЕНИЕ			12
14. ФИРМЕННЫЕ ТАБЛИЧКИ			12
15. ОКРАСКА			12
16. ШУМ И ВИБРАЦИЯ			12
17. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ			13
18. ИСПЫТАНИЯ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ			13
19. ПРИЛОЖЕНИЕ 1			14

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взам. изв. №

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения.

- 1.1.1. Настоящие технические условия (ТУ) содержат минимальные технические требования Покупателя при проектировании, изготовлении и выборе асинхронных и синхронных электродвигателей, предназначенных для привода технологических механизмов.
- 1.1.2. Настоящие ТУ распространяются на все асинхронные и синхронные двигатели независимо от их электрических характеристик (мощность, напряжение и др.).
- 1.1.3. Электродвигатели поставляются в комплекте с приводимым механизмом (насосом, компрессором, задвижкой и т.п.).

1.2. Исключения из технических условий.

- 1.2.1. Отступления от этих ТУ возможны, если Поставщик их перечислил в своем предложении и получил от ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ" письменное согласование.
- 1.2.2. При отсутствии отступлений Покупатель предполагает, что оборудование Поставщика полностью соответствует настоящим ТУ.

2. НОРМЫ И ПРАВИЛА

- 2.1. Электродвигатели по своим техническим проектным решениям, материалам, характеристикам должны соответствовать последним изданиям следующих норм и рекомендаций:
- Международной электротехнической комиссии - МЭК (IEC):
 - МЭК 34 - Вращающиеся электрические машины.
 - МЭК 72 - Размеры и мощность вращающихся электрических машин.
 - МЭК 79 - Электрооборудование для взрывоопасной среды.
 - МЭК 85 - Рекомендации для классификации материалов по изоляции электрических машин и аппаратов в зависимости от их нагревостойкости при работе.
 - Европейского комитета по стандартизации в области электротехники (CENELEC):
 - EN 50014 - Общие правила.
 - EN 50016 - Аппараты с наддувом "р".
 - EN 50018 Взрывонепроницаемые оболочки "d".
 - EN 50019 - Повышенная надежность "e".
 - Другим European стандартам, в т.ч. немецким промышленным нормам (DIN), действующим в стране - изготовителе оборудования.
 - Настоящим техническим условиям, в которых учтены требования Правил устройства электроустановок - ПУЭ , издание 7.

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Изв. №

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ	ЭТ-05-ТУ-001	Лист 4	Изм
------------------	--------------	--------	-----

2.2. Материалы и отделка должны быть самого высокого качества, окончательными во всех аспектах и должны отвечать типичным условиям работы на нефтеперерабатывающих заводах.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Электродвигатели устанавливаются:

- a) Вне зданий;
- b) Внутри производственных зданий;
- c) Во взрывоопасных зонах (как вне, так и внутри зданий).

3.2. Конструкция двигателей должна обеспечивать работу в следующих условиях температуры и влажности:

а) Двигатели, устанавливаемые вне зданий:

температура	максимум	+37 °C
	минимум	-46 °C

относительная влажность (верхнее значение):

97-100% при $t = +25^{\circ}\text{C}$

б) Двигатели, устанавливаемые внутри производственных зданий:

температура:	+5 °C ÷ +37 °C
--------------	----------------

относительная влажность (верхнее значение):

до 98% при $t = +25^{\circ}\text{C}$

3.3. Условия питания.

3.3.1. Для двигателей мощностью ≥ 200 кВт питание должно быть от трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью, напряжением 6000 В, 50 Гц.

3.3.2. Для двигателей мощностью < 200 кВт питание должно быть от трёхфазной пятипроводной сети, с глухозаземленной нейтралью, напряжением 380 В, 50 Гц. При применении частотных вариаторов скорости (с плавным пуском электродвигателей) допускается питание от сети 380 В двигателей мощностью ≥ 200 кВт.

3.3.3. Двигатели должны допускать следующие длительные отклонения питающего напряжения:

- отклонения напряжения: $\pm 10\%$
- отклонения частоты $\pm 0,4$ Гц

И.нв.	Подпись и дата	Взам. инв. №

4. ШКАЛА НОМИНАЛЬНЫХ МОЩНОСТЕЙ

Номинальная мощность от 0,75 кВт до 200 кВт должна быть следующая:
 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3; 3,7; 4; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 30; 37; 45; 55; 75; 90; 110; 132;
 150; 160; 200.

5. РАБОЧИЕ И ПУСКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 5.1. За исключением уточненных особых случаев, двигатели предусмотрены на непрерывную работу при номинальной мощности.
- 5.2. Скольжение двигателей.
 Максимальное скольжение при полной нагрузке (% от синхронной скорости):
 - Двигатели мощностью до 11 кВт -5%
 - Двигатели мощностью от 12 до 200 кВт -3%
 - Двигатели мощностью более 200 кВт -2%
- 5.3. Номинальная мощность должна выдаваться при номинальном напряжении, изменяющемся в пределах $\pm 10\%$, и при номинальной частоте, изменяющейся в пределах $\pm 0,4$ Гц, не превышая уточненный в спецификациях допустимый нагрев.
- 5.4. При отсутствии других указаний двигатели предусматриваются для прямого пуска. Двигатели должны выдерживать 2 последовательных запуска при рабочей температуре и под полной нагрузкой или 3 последовательных запуска при температуре окружающей среды, и могут повторно ускоряться от 0 до полной нагрузки под напряжением в пределах 80 - 120% номинала.
 Чтобы в любом случае обеспечить правильное ускорение, кривая момент/скорость двигателя без допусков, по минимуму, должна превышать на 10% кривую момент/скорость приводимого механизма при напряжении питания равном 80% номинала.
- 5.5. Двигатели должны выдерживать, как минимум, 300 запусков в год.
- 5.6. Соотношение пусковой мощности с заторможенным ротором (кВА) к мощности на валу (не должно превышать нижеприведенные значения ($\pm 20\%$), сохраняя одновременно кратность пускового тока $\leq 7,5$ (см. приложение 1, табл.1))
 Эти величины являются максимальными при номинальных напряжениях без допусков; они не зависят от количества полюсов.
 При этом температура наружных частей электродвигателей во взрывонепроницаемой оболочке (Exd), а также наружных и внутренних частей электродвигателей в исполнении повышенной надежности против взрыва (исполнение "e"), не должна превышать значений, указанных в таблице 2 приложения 1.
 Электродвигатели, продуваемые под избыточным давлением, должны быть выполнены так, чтобы все токоведущие части, магнитопроводы и части, нагретые выше температур, указанных в таблице 2, продувались чистым воздухом под избыточным давлением.

И.дн.	№ подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Для электродвигателей в исполнении "е" время "t_e" и кратность пускового тока должны быть указаны на табличке двигателя. Время "t_e" может быть меньше 5 сек, если температура обмотки контролируется специальным защитным прибором.

- 5.7. Отношение (кратность) момента с блокированным ротором (пускового момента) к номинальному моменту в зависимости от количества полюсов не должно быть ниже значений, указанных в таблице 3 приложения 1.
- 5.8. Максимальный (критический) момент не должен быть ниже 175% номинального момента.
- 5.9. Двигатели должны повторно запускаться при остаточном напряжении, равном не менее 80% номинального, и в противофазном режиме.
- 5.10. После получения характеристик приводимых механизмов, Поставщик дополняет спецификацию следующими данными:
 - Время запуска при полной нагрузке и при 80% и 100% номинального напряжения.
 - Допустимое время пуска для прямого запуска при рабочей температуре под полной нагрузкой и при номинальном напряжении.
 - Время блокировки ротора.

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Изв. №

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ	ЭТ-05-ТУ-001	Лист 7	Изм
------------------	--------------	--------	-----

6. КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6.1. Исполнение двигателей должно соответствовать классам помещений, группам и категориям сред по взрывоопасности в зависимости от зоны, где они эксплуатируются. Степень защиты оболочки и коробки зажимов должна быть, как минимум, по МЭК:
- класса IP54 с защитой от непогоды для двигателей, устанавливаемых вне зданий.
 - класса IP44 для двигателей внутри производственных зданий.
- Тип оболочки двигателей, устанавливаемых во взрывоопасных зонах, должен соответствовать классификации зоны применения.
- Двигатели, устанавливаемые во взрывоопасных зонах В-Іа и В-Іг - зона2 (классификация зон приведена в ТУ на взрывозащищенное электрооборудование ЭТ-05-ТУ-005), должны иметь сертификат соответствия этим зонам. Сертификат должен быть выдан лабораторией, признанной CENELEC или любой другой организацией, согласованной Покупателем.
- 6.2. Двигатели должны изготавляться как горизонтального исполнения, так и вертикального.
- 6.3. Элементы станины должны выполняться из черного металла: из сварной стали или из литейного чугуна - в этом последнем случае необходимо следить за качеством отливки.
Для электродвигателей небольшой мощности может быть использован литейный алюминий.
- 6.4. При необходимости станица электродвигателя оснащается сливной пробкой.
- 6.5. Необходимо учитывать гальваническое воздействие, происходящее от контакта разных металлов при сборке станины.
- 6.6. Если используются неметаллические материалы, то они должны быть антистатическими, огнестойкими (т.е. не распространяющими горение) и стойкими к углеводородам.
- 6.7. Электродвигатели должны быть оборудованы несъемными подъемными ушками.

7. ОБМОТКИ

- 7.1. Обмотки двигателей должны быть медными, тщательно изолированными, класса "F" (предельно допустимые превышения температур обмоток - 100°C) для двигателей высокого напряжения (бкВ) и класса "B" (предельно допустимые превышения температур обмоток - 80°C), как минимум, для двигателей низкого напряжения.
- 7.2. Обмотки трехфазных двигателей низкого напряжения соединяются в звезду или треугольник, высокого напряжения - в звезду.
Концы каждой обмотки выводятся в коробку зажимов.

Изм. №	Подпись и дата	Взам. изв. №

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ	ЭТ-05-ТУ-001	Лист 8	Изм
------------------	--------------	--------	-----

ПРОМХИМПРОЕКТ
PROMNIMPROEKT

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ

8. КОРОБКА ЗАЖИМОВ

- 8.1. Подключение кабелей к двигателям выполняется через коробки зажимов, соответствующие кабелям, указанным в документации.
- 8.2. Если нет других указаний, то коробки зажимов устанавливаются на верхней части двигателей с высотой вала ≤ 355 мм и на боку справа (если смотреть на торец с валом для подключения механизма) двигателей с высотой вала, превышающей эту величину.
Кабельный ввод ориентируется в одном из четырех положений через 90° .
- 8.3. Типоразмер коробок двигателей должен позволять свободное подключение кабеля питания. Объем коробки должен обеспечивать длину пути утечки для каждой жилы питающего кабеля.
- 8.4. Кабельные вводы оснащаются герметизирующим корпусом или кольцом и устройством сжатия брони во избежание передачи на зажимы силы тяги кабеля. Заземление брони кабеля должно обеспечиваться через устройство зажатия брони.
- 8.5. Зажимы фаз должны быть неразвивчивающимися. Они должны быть четко замаркованы согласно направлению вращения фаз.
- 8.6. За исключением типа Ex d коробки должны быть герметичны и оснащены герметичными, повторно используемыми прокладками без клея.
- 8.7. Если двигатель оснащен подогревателем, трансформаторами тока или температурными датчиками, то каждый из них должен подключаться через отдельную коробку. Каждая из этих коробок должна иметь внутренний зажим заземления.

9. РОТОРЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ

- 9.1. Вал ротора должен быть из углеродистой стали.
- 9.2. Концы валов должны иметь резьбу, чтобы облегчить сборку или съем подшипников и т. д.
- 9.3. Наружные вентиляторы должны быть из нержавеющего материала или из обработанного антикоррозионным составом материала и не должны производить искр.
- 9.4. Ротор и внутренний вентилятор (при наличии такового) должны быть динамически отбалансированы, и соответствующие шпонки должны быть установлены на каждом конце вала.
Если для балансировки необходимо установить грузы, то используемый для этого материал не должен быть свинцом или мягким материалом.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ЭТ-05-ТУ-001

Лист 9 Изм

- 9.5. Направление вращения двигателя должно быть указано на чертежах и выгравировано или отлито на станине двигателя.

10. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

- 10.1. При дополнительном требовании Покупателя, двигатели мощностью свыше 1000 кВт должны иметь дифференциальную защиту. В этом случае на стороне, противоположной основной вводной коробке, должна быть предусмотрена отдельная коробка для установки 3-х трансформаторов тока (вне поставки завода - изготовителя).

11. ПОДШИПНИКИ

- 11.1. Вертикальные двигатели должны иметь упоры, предусмотренные для приема максимального осевого усилия (вверх и вниз) от приводимой машины верхний подшипник должен быть герметизирован.
- 11.2. Горизонтальные машины.

Далее для горизонтальных двигателей описываются типы подшипников со своей системой смазки.

Должны быть два типа подшипников:

- подшипники скольжения,
- подшипники качения

Изготовитель двигателя выбирает тип подшипника в зависимости от соотношения мощность/скорость двигателя для обеспечения безопасной эксплуатации.

11.2.1. Подшипники скольжения

Должны быть запитаны:

- или отдельной смазочной станцией,
- или маслом приводимой машины.

а) Смазочная станция .

Поставляется Поставщиком двигателя. Предусмотрен одновременный запуск основного двигателя и двигателя станции.

Смазочная система должна включать:

Резервуар, емкость которого определит изготовитель двигателя, а также качество и количество масла (с указателем уровня).

Один электрический насосный агрегат с регулируемым при работе клапаном, выполняющим функцию байпаса.

Один охладитель с фильтром и краном для слива в рабочем состоянии без разборки.

Принадлежности:

- подогреватель масла;
- термостат с переключающим контактом для нагревателя;
- термостат с переключающим контактом (сигнализация);

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взам. изв. №

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ	ЭТ-05-ТУ-001	Лист 10	Изм
------------------	--------------	------------	-----

- указатель уровня с переключающим контактом - указывает низкий уровень в резервуаре;
- дифманометр с тройником (смонтированными на входе и выходе из фильтра);
- термометр на входе масла в охладитель;
- термометр на выходе масла из охладителя;
- манометрический выключатель;
- обратный клапан;
- индикатор потока масла на каждом подшипнике;
- связка между маслостанцией и двигателем.

Следует отметить, что при необходимости кольцо будет обеспечивать смазку в течение выбега двигателя после отключения основного и смазочного двигателей.

б) Смазка подшипников скольжения приводимой машиной.

Для каждого типа двигателя приводимой машины Поставщик должен предложить все необходимые приборы контроля и защиты, которые следует включить смазочную систему двигателя, чтобы обеспечить полную гарантию работы двигателя в климатических условиях, указанных в настоящих правилах.

11.2.2.Подшипники качения.

Они должны быть шариковые или роликовые и должны быть эффективно защищены.

Смазочная система не должна позволять утечки и недопустимого нагрева смазки. Поставщик двигателя должен указать периодичность проверки или замены смазки. В случае необходимости установки масленок следует убедиться, что отработанная смазка удаляется наружу. Заправка смазкой и проверка удаления отработанной смазки должны выполняться при работающем двигателе.

В случае обязательного направления вращения оно будет отмечено несмыываемым способом на каждом подшипнике машины.

Двигатели должны работать 25.000 часов без особых проверок, помимо смазки. Минимальная периодичность смазки следующая:

- 2000 час. для вертикальных и горизонтальных двигателей с двумя полюсами, мощностью ≥ 150 кВт.
- 4000 час. для двигателей, не входящих в предыдущий абзац.

Поставщик должен указать свободный конец вала двигателя и замаркировать магнитную установку подшипника на валу.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

12. ПОДОГРЕВ

Двигатели, установленные внутри зданий, не должны оснащаться нагревательными элементами. Желательно, чтобы двигатели, установленные снаружи зданий и имеющие достаточный класс изоляции обмоток, поставлялись без нагревательных элементов. При этом их нормальная работа в условиях, указанных в п.2 и п.3, должна быть гарантирована Поставщиком.

13. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

- 13.1. Станины двигателей должны иметь наружный болт заземления с шайбами и гайками.
Повсюду, где это возможно рекомендовать, все части станины эквипотенциальны соединяются не отвинчивающимися соединениями.
- 13.2. Коробка зажимов двигателей низкого напряжения оснащается внутренним зажимом заземления, позволяющим подключение 4-ого провода питающего кабеля.

14. ФИРМЕННЫЕ ТАБЛИЧКИ

Все двигатели должны иметь табличку с техническими данными, предусмотренными нормой МЭК 34.1.

При этом для взрывозащищенных двигателей в табличке на русском языке должны быть также выгравированы следующие технические данные:

- маркировка взрывозащиты;
- максимальная температура оболочки;
- кратность пускового тока;
- время t_e - для двигателей исполнения Ex e.

15. ОКРАСКА

Все поверхности, подлежащие окраске, полностью очищаются, после чего должны быть нанесены два слоя антикоррозионной грунтовки и один слой окончательной краски алюминиевого цвета.

16. ШУМ И ВИБРАЦИЯ

Общий уровень шума и вибрации должен быть минимальным в области, близкой к максимальному КПД.

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взам. изв. №

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ	ЭТ-05-ТУ-001	Лист 12	Изм
------------------	--------------	---------	-----

17. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- 17.1. Вертикальные двигатели должны отвечать всем требованиям настоящих ТУ и данным специальным требованиям, изложенным ниже.
- 17.2. Вертикальные двигатели должны изготавливаться со сплошным валом во всех случаях, исключая те, в которых соединяющим звеном с приводимым оборудованием является секционный вал, который может развинчиваться и удлиняться в случае изменения направления вращения. В этом последнем случае должны использоваться двигатели с полым валом, при этом:
 - a) вертикальные двигатели нормального исполнения должны быть оборудованы специальными самоснимающимися соединительными муфтами, которые позволяют удлинять приводной вал и отключать двигатель от приводимого оборудования при изменении направления вращения.
 - b) взрывозащищенные вертикальные двигатели должны быть оборудованы прикрепленной болтами муфтой и нереверсивным храповиком в неискрящем исполнении для предотвращения обратного вращения.
- 17.3. Когда вертикальные двигатели устанавливаются с вентилятором в верхней части, воздухозаборник должен быть защищен чехлом для предупреждения попадания в него воды.
- 17.4. Корпуса двигателей должны быть приспособлены для дренажа воды.
- 17.5. Фланцы вертикальных двигателей должны соответствовать размерам, указанным в нормах МЭК - 72.
- 17.6. Вертикальные двигатели должны быть рассчитаны на соответствующие осевые нагрузки.

18. ИСПЫТАНИЯ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Нижеуказанные испытания рассматриваются как минимум, который должен быть выполнен на заводе - изготовителе.

- замер сопротивления обмоток;
- замер потерь на холостом ходу;
- замер, позволяющий определить ток и момент при заблокированном двигателе;
- испытания изоляции в нагретом состоянии после работы и замер сопротивления изоляции в холодном и горячем состоянии;
- проверка подшипников при полной нагрузке;
- функционирование при полной нагрузке;
- замер, позволяющий определить максимальный момент;
- замер, позволяющий определить КПД при 50%, 75%, 100% нагрузки;
- замер, позволяющий определить пусковой момент;
- замер, позволяющий определить cosφ при 50%, 75%, 100% нагрузки;
- вибрация;

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взам. изв. №

- уровень шума;
- контрольное время t_e - для двигателей исполнения Ex e.

В случае превышения допусков МЭК (раздел 34-1) при испытаниях, изготовитель должен будет внести изменения, которые он считает нужными. Если после изменений оборудование все же не будет отвечать требованиям, оно будет забраковано.

19. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1.

Номинальная мощность (кВт)	S с блокированным ротором(кВА)
	Мощность механическая (кВт)
P < 15	12
15 < P < 37	11
37 < P < 400	10
400 < P < 1600	9
P > 1600	после согласования

Таблица 2.

Группа взрывоопасной смеси	Температура частей электрооборудования, °C
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135
T5	100
T6	85

Таблица 3.

Номинальная мощность, (кВт)	Момент заторможенного ротора					
	Номинальный момент					
	2	4	6	8	10	12
P < 15	2	2	1.7	1.5	1.3	1.15
15 < P < 37	1.5	1.5	1.5	1.5	1.15	1.1
37 < P < 110	1.25	1.4	1.3	1.25	1.15	1.1
110 < P < 250	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1
250 < P < 630	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
630 < P < 1600	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
P > 1600	после согласования					

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взам. изв. №

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Этот документ является собственностью ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ"
и не подлежит копированию и распространению без его согласия.

**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ КОМПЛЕКТНО С
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ**

Согласовано:

Инв. № Подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол-ч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП	Михайлов	1	12.12	Михайлов	12.12
Н.контроль	Давыдова	1	12.12	Давыдова	12.12
Проверил	Гудыма	1	12.12	Гудыма	12.12
Разработал	Комаров	1	12.12	Комаров	12.12

ЭТ-05-ТУ-002

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,
ПОСТАВЛЯЕМОЕ КОМПЛЕКТНО
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

Стадия	Лист	Листов
P	1	11
ПРОМХИМ		
ПХН		
ПРОЕКТ		

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА	4
2. НОРМЫ И ПРАВИЛА	4
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
4. УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ	5
5. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ	6
6. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	7
7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКАФАМ УПРАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ШКАФАМ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОРОБКАМ	8
8. ГРАНИЦЫ ПОСТАВКИ	10
9. ПРИЕМКА И ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ	11

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взам. изв. №

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ
КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

ЭТ-05-ТУ-002

Лист
3
Изм

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Область применения.

Настоящие технические условия (ТУ) содержат минимальные технические требования при проектировании, изготовлении и выборе электрического оборудования, поставляемого комплектно с технологическим оборудованием (компрессорами, насосами и т. д.) в виде заготовленных на заводах Поставщика блоков.

1.2. Исключения из технических условий.

1.2.1. Отступления от этих ТУ возможны, если Поставщик их перечислил в своем предложении и получил от ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ" письменное согласование.

1.2.2. При отсутствии отступлений Покупатель предполагает, что оборудование Поставщика полностью соответствует настоящим ТУ.

2. НОРМЫ И ПРАВИЛА

2.1. Электрооборудование, поставляемое комплектно с технологическим оборудованием, по своим техническим проектным решениям, материалам, характеристикам должно соответствовать:

- Рекомендации Международной электротехнической комиссии-МЭК (IEC);
- Нормам Европейского комитета по стандартизации в области электротехники - CENELEC , в т. ч. для оборудования, используемого во взрывоопасной среде EN 50014 - EN 50020;
- Национальным нормам, действующим в стране изготовления оборудования, если они в основном соответствуют нормам МЭК.
- Настоящим техническим условиям * .

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конструкция электрооборудования должна обеспечивать работу в следующих условиях температуры и влажности:

3.1. Электрооборудование, установленное вне зданий:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - температура - относительная влажность (верхнее значение) | $-46^{\circ}\text{C} \div +37^{\circ}\text{C}$ |
| | при температуре $+25^{\circ}\text{C}$ |
| | 97-100% |

* В настоящих технических условиях учтены требования Правил устройства электроустановок - ПУЭ, издание 7, в т.ч. раздела 7.3 (электроустановки во взрывоопасных зонах).

Изв. № порт.	Подпись и дата	Заям. №

- 3.2. Электрооборудование, установленное внутри производственных зданий:
 -температура +5°C ÷ +37°C
 -относительная влажность (верхнее значение)
 при температуре +25°C 98%
- 3.3. Электрооборудование, устанавливаемое в электропомещениях:
 - температура +5°C ÷ +37°C
 - относительная влажность (верхнее значение)
 при температуре +25°C 98%

Поставщик должен проинформировать Заказчика до заказа об учете этих условий и должен выдать необходимые ограничения и примечания.

4. УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ

- 4.1. Используемые напряжения питания для электрооборудования должны быть следующими:

Силовое электрооборудование.

- Двигатели мощностью ≥ 200 кВт - 6000 В, сеть трехфазная трехпроводная с изолированной нейтралью.
- Двигатели и трехфазные потребители (подогрев, отопление, силовые розетки) мощностью < 200 кВт - 380 В, 50 Гц, сеть трехфазная пятипроводная с глухозаземленной нейтралью.
- Однофазные потребители (розетки и различное оборудование) -220 В, 50 Гц, сеть однофазная трехпроводная с глухозаземленной нейтралью.

4.2. Управление и сигнализация.

- 4.2.1. Цепи управления катушек пускателей двигателей- 220 В, 50 Гц.

- 4.2.2. Вывод информации из блока (см. пункт 1.1) в операторную на систему центрального управления (СЦУ) должен выполняться через контакты без полярности . Как правило, поляризацию будет обеспечивать СЦУ напряжением 24 В постоянного тока.

- 4.2.3. Команды, поступающие из операторной, от СЦУ или программируемого аппарата (ПА), будут проходить через релейный шкаф, находящийся в операторной. Контакты, выдаваемые реле в релейном шкафу, должны быть без полярности. Их использование предусматривается для разрыва электрической цепи напряжением 380 В и 220 В. Их мощность должна соответствовать мощности оборудования и будет уточнена в дальнейшем.

- 4.3. Электрическое питание приборов КИП, системы управления, логических функций и сигнализации .
 См. технические условия на проектирование и изготовление КИП и А.

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Изв. №

ПРОМХИМПРОЕКТ PROMHIMPROEKT		ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	ТУ
4.4.	Запуск двигателей может привести к переходным пониженным напряжениям, равным 80% от номинального напряжения. Такое изменение напряжения не должно влиять на исправную работу оборудования.		
5.	ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ		
5.1.	По мере возможности использовать стандартное оборудование.		
5.2.	Все оборудование должно быть новым и хорошего качества.		
5.3.	Все органы управления должны иметь возможность блокировки в открытом положении.		
5.4.	Разрывная способность под нагрузкой выключателей силовых цепей должна быть соответствующей.		
5.5.	Силовые распределительные коробки или шкафы, коробки и шкафы управления должны обеспечить безопасную работу персонала при нормальном режиме работы, проверках и техобслуживании.		
5.6.	Наружная и внутренняя оснастка оболочек должна соответствовать условиям применения.		
5.7.	Технологическое оборудование, трубопроводы, и пр. не должны препятствовать доступу к электрооборудованию.		
5.8.	Трубопроводы не должны использоваться в качестве опор для электрооборудования.		
5.9.	Оборудование весом $\geq 20\text{kg}$ должно быть оснащено средствами, облегчающими подъем.		

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

6. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

- 6.1. В отсутствие иных указаний электрооборудование, установленное снаружи или под навесом, должно обладать степенью защиты IP55, быть защищено от непогоды, иметь слив и/или защиту от конденсации.
- 6.2. В отсутствие иных указаний оболочка электрооборудования, установленного внутри зданий, должна обладать степенью защиты, как минимум, IP 44 в производственных помещениях и IP 30 в электрощитовых помещениях.
- 6.3. При этом электрооборудование, установленное во взрывоопасных зонах, должно соответствовать комплексу государственных стандартов России на взрывозащищенное электрооборудование ГОСТ Р 51330.0-99+ГОСТ Р 51330.19-99, норме МЭК 79 "Электрооборудование для зон с взрывоопасной средой" и требованиям главы 7.3 ПУЭ, издание 7.
 - 6.3.1. Электродвигатели выбираются в соответствии с указаниями, приведенными ниже:
 Зона В-Іа, В-Іг * Для электродвигателей низкого напряжения:
 - взрывонепроницаемые (Ex d)
 - повышенной надежности (Ex e)
 Для электродвигателей 6 кВ:
 - взрывонепроницаемые (Ex d)
 - в продуваемом исполнении (Ex p)
 - 6.3.2. Оборудование, образующее искры:
 Зона В-Іа, В-Іг * - взрывонепроницаемое (Ex d)
 - продуваемое (Ex p)
 - маслонаполненное (Ex o)
 - искробезопасное (Ex i)
 - специальное (Ex s)
 - 6.3.3. Осветительное оборудование.
 Зона В-Іа, В-Іг * - взрывонепроницаемая оболочка (Ex d)
 - 6.3.4. Документы, удостоверяющие возможность использования электрооборудования во взрывоопасных зонах, должны быть аттестованы для соответствующих зон. Аттестация должна быть выдана национальной лабораторией, признанной CENELEC. Копии этих аттестаций будут приложены к предложениям.

* Классификация взрывоопасных зон см. ТУ №ЭТ-05-ТУ-005.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Разм. инв. №

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКАФАМ УПРАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
ШКАФАМ, СОЕДИНİТЕЛЬНЫМ КОРОБКАМ

7.1. Общие положения.

Эти шкафы являются составной частью блока (см. п. 1.1), и они должны быть оснащены всеми средствами управления, контроля и защиты, необходимыми для запуска, нормального режима работы и должны обеспечить безопасную работу узлов.

7.2. Конструктивные характеристики.

7.2.1. Оболочка.

Оболочка должна быть из стали или, при необходимости, чугуна. Конструкция оболочки шкафов, коробок должна быть жесткой, с принадлежностями для подъема.

7.2.2. Дверцы.

Дверцы должны оснащаться запирающейся системой закрытия.

7.2.3. Заземление.

Должна быть предусмотрена одна шина заземления. Дверца присоединяется к оболочке гибким медным соединением.

7.2.4. Силовое распределение.

Распределение должно выполняться через изолированные медные шины, размеры, жесткость, крепление которых рассчитано на механические нагрузки и нагрев максимальным током короткого замыкания.

7.2.5. Электрические цепи.

Силовые цепи, вторичные цепи управления и сигнализации должны распределяться и защищаться отдельно.

7.2.6. Вводной аппарат.

Каждый щит или шкаф должен поставляться с отсекающим аппаратом, обеспечивающим обесточивание щита. Должна быть предусмотрена возможность наружной блокировки этого отсекающего аппарата в разомкнутом положении.

7.2.7. Нагревательные элементы.

При необходимости применения нагревательных элементов они оснащаются аппаратом защиты, регулирующим терmostатом с автоматическим управлением.

7.2.8. Соединительный клеммник.

Зажимы клеммника должны быть под винт 6 или 8 мм.

7.2.9. Измерения и учет.

Каждый щит или шкаф должен поставляться с вольтметром.

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взам. изв. №

7.2.10. Сигнализация.

Должна быть сигнализация рабочего состояния и неисправностей с нажимными кнопками для опробования, снятия сигнала неисправности, возврата в исходное положение.

При необходимости выполняется звуковая сигнализация.

7.2.11. Управление.

Каждый потребитель должен иметь, как минимум, одну нажимную кнопку для запуска, одну нажимную кнопку для останова с фиксацией в положении останова, один амперметр для двигателей ≥ 37 кВт. Амперметр устанавливается вблизи двигателя.

7.3. Электромонтаж и провода.

7.3.1. Внутренний монтаж шкафов или коробок должен выполняться гибким медным проводом с изоляцией ПВХ на соответствующее напряжение.

7.3.2. Наружные кабельные связи шкафов или коробок должны поставляться в соответствии с контрактными особыми правилами по кабелям.

Электрооборудование должно поставляться со всеми кабелями и проводами, необходимыми для его подключения.

7.3.3. Концы кабельных связей поставки Поставщика должны быть оснащены сальниками поставки Поставщика. Сальники должны поставляться в сборе с уплотняющим кольцом или конусом, крепежными и заземляющими устройствами.

7.3.4. Кабели внутри поставляемого блока должны быть проложены на лотках или полках из оцинкованной стали таким образом, чтобы не подвергаться механическим повреждениям. В противном случае они должны иметь механическую защиту за счет крышек на лотках, стальных коробов или проложены в трубах.

7.4. Розетки.

Если розетки необходимы, то они должны иметь следующие характеристики:

- номинальное напряжение 220 В, 50 Гц;
- номинальный ток 16 А;
- однофазные, трехполюсные для трех проводов.

7.5. Заземление.

7.5.1. Электрооборудование, смонтированное на блоках, должно быть присоединено к металлической опорной конструкции (раме) этого блока.

7.5.2. Все металлические механические части должны обеспечивать электрическую непрерывность с опорной рамой. Эта непрерывность достигается сварным, болтовым или специальными гибкими соединениями.

Изв. № подл.	Подпись и дата	Изв. № изв.	Взам. изв. №

7.5.3. Два болта M10 с шайбами, по одному на каждом конце опорной конструкции оборудования, должны быть предусмотрены для присоединения к основному кабелю заземления.

7.6. Маркировка электрооборудования, проводов.
Электрооборудование должно поставляться с негниющими и не подверженными коррозии этикетками, которые прикрепляются винтами к оборудованию.
Текст этикетки должен указывать позицию (маркировку), функцию оборудования и другую информацию в зависимости от спецификации оборудования. Маркировка проводов должна выполняться на двух концах провода.

7.7. Соединительные коробки.

На всех соединительных коробках должны быть указаны их функция и обозначение соответствующих целей. Ввод кабелей через верх не допускается, а кабельные вводы через бок должны образовать петлю во избежание попадания воды.

8. ГРАНИЦЫ ПОСТАВКИ

8.1. Кабели силового питания от подстанции не входят в поставку.

8.2. Кабельные связи от щита (см. п. 7) до электроприемников поставляемого блока и до постов управления этими электроприемниками должны прокладываться и поставляться Поставщиком блока.

8.3. Поставляемые Поставщиком кабели должны соответствовать условиям температуры окружающей среды и быть рассчитаны с учетом условий прокладки. Поставщик предоставляет расчетные записи кабелей на согласование.

8.4. Поставщик должен поставить:

- Инструкцию, описывающую характеристики оборудования и его частей, в частности, для:
 - электрических шкафов и коробок со всеми компонентами (выключателями, автоматами, пускателями, трансформаторами, соединительными клеммниками, электромонтажом и т.д.);
 - кабельных проводок с опорами;
 - кабелей;
 - местных коробок управления;
 - измерительных приборов;
 - двигателей;
 - заземления и т.д.
- Все соответствующие документы и чертежи согласно списку заказной спецификации.
- Как правило, все необходимое оборудование для обеспечения техники безопасности, исправной работы согласно настоящим ТУ, нормам и правилам, указанным в главе 2.

И.Н.В. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

9. ПРИЕМКА И ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Следующие документы приемки и испытаний прикладываются к поставляемому оборудованию:

- 9.1. Сертификаты на материалы и сертификаты на испытания.
- 9.2. Сертификаты на согласование применения устанавливаемого в опасной зоне электрооборудования.
- 9.3. Протокол испытания или снятия характеристик оборудования.
- 9.4. Протокол приемки на заводе-изготовителе.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Бзм. инв. №